



## Interrupteur variateur tactile 12-36V

### Ref. D2401

Interrupteur variateur tactile avec fonction d'arrêt, de mise en marche et de gradation de vos luminaires LED basse tension. Une seule touche suffit pour allumer ou éteindre la lumière à 100 %. En cas de contact prolongé, l'intensité lumineuse est régulée de 0 à 100 % de manière uniforme, sans saut ni clignotement. - Fonctions : Eteindre, allumer et réglable- Mesures : 95 x 37 x 20 mm- Tête du capteur stable et de grande qualité- Réglage doux- 128 niveaux de brillance

### Caractéristiques du prod

#### uit

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Puissance (W)         | 96-288 max               |
| Tension nominale (V)  | 12/36V-DC                |
| Capteur               | Oui                      |
| Système de contrôle   | 12/24V-DC                |
| Couleur               | Monochrome               |
| Tension de sortie (V) | 0/36V-DC                 |
| Connectivité          | Filaire                  |
| Nombre de canaux      | 1                        |
| N° de zones           | 1                        |
| Intensité max (A)     | 8A                       |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 95x37x20                 |
| Matériau              | Plastique                |
| Extérieur             | Oui dans boîtier étanche |
| IP                    | IP20                     |
| Plage de t°           | -20 ~ +50°C              |
| Fréquence utilisation | Intensive                |
| Durée de vie (h)      | 35000                    |
| Certificats           | CE, ROHS                 |

Garantie \_\_\_\_\_ Selon garantie légale : 2 ans \_\_\_\_\_