

3h



Kit de conversion en bloc de secours pour luminaire LED - Max. 45W

Ref. B1054

Le kit de conversion offre la possibilité de convertir tout luminaire LED en source lumineuse de secours en cas de coupure d'électricité. Compatible avec différents luminaires LED fonctionnant sur une plage de tension de 110 à 240 V, tels que les panneaux et les downlights, ce dispositif garantit une autonomie de 3 heures. Il peut gérer jusqu'à 45 W et son installation est aisée. Doté d'un indicateur tricolore permettant de surveiller facilement l'état de fonctionnement, ce kit représente une solution à la fois efficace et esthétique pour répondre aux situations d'urgence.



Caractéristiques du prod

uit

Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Puissance maximale (W)	45
Type de batterie	Lithium 14,8V
Capacité (mAh)	4500
Dimensions (mm) LxIxh	220x30x30
Matériau	Acier inoxydable
Extérieur	Non
IP	IP20
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

