



## Mini variateur LED PWM 12-36V Contrôle par pression

### Ref. SR-2901S

Mini variateur à utiliser sur des installations LED autant sur du 12V que du 24V. Il doit être totalement intégré au profilé aluminium, en le montant en série sur le ruban. Une fois allumé nous verrons une lumière bleue qui sera entièrement tactile. En appuyant brièvement il allume/éteint et en appuyant plus longtemps nous réglons l'intensité. Ce dispositif transformera l'installation en un luminaire avec interrupteur intégré.



### Caractéristiques du produit

#### Unité

Puissance (W)	36-72 max
Tension nominale (V)	12/24V-DC
Capteur	Non
Système de contrôle	12/24V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	0/24V-DC
Connectivité	Filaire
Nombre de canaux	1
Intensité max (A)	3A
Dimensions (mm) Lxlxh	41x10x3
Extérieur	Oui dans boîtier étanche
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +50°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans