



## Détecteur de mouvement PIR 160° - Mécanisme mural carré

### Ref. ST32

Notre détecteur de mouvement infrarouge (PIR) est conçu pour une utilisation en intérieur et dispose d'un indice de protection IP20. Avec un angle de couverture de 160° et une portée de 9 mètres, il détecte la présence de mouvements et contrôle l'allumage et l'extinction de un ou plusieurs luminaires, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Avec une puissance maximale de 200W pour les LED et 500W pour l'incandescence, ce détecteur est adapté à une grande variété d'applications. Grâce à sa conception élégante et discrète, il peut être installé dans n'importe quel environnement intérieur sans compromettre le style de décoration existant.



### Caractéristiques du produit

#### Unité

Tension nominale (V)	220-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Puissance maximale (W)	200
Plage de détection (m)	4-9
Emplacement	Encastrable
Dimensions (mm) LxIxh	80x80x33.1
Matériau	Plastique
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

