



Interrupteur variateur tactile 12-36V

Ref. D2401

Interrupteur variateur tactile avec fonction d'arrêt, de mise en marche et de gradation de vos luminaires LED basse tension. Une seule touche suffit pour allumer ou éteindre la lumière à 100 %. En cas de contact prolongé, l'intensité lumineuse est régulée de 0 à 100 % de manière uniforme, sans saut ni clignotement. - Fonctions : Eteindre, allumer et réglable- Mesures : 95 x 37 x 20 mm- Tête du capteur stable et de grande qualité- Réglage doux- 128 niveaux de brillance

Caractéristiques du prod

uit

Puissance (W)	96-288 max
Tension nominale (V)	12/36V-DC
Capteur	Oui
Système de contrôle	12/24V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	0/36V-DC
Connectivité	Filaire
Nombre de canaux	1
N° de zones	1
Intensité max (A)	8A
Dimensions (mm) Lxlxh	95x37x20
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui dans boîtier étanche
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +50°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000
Certificats	CE, ROHS

Garantie _____ Selon garantie légale : 2 ans _____