





Transformateur étanche 12V 200W IP67

Ref. B1581-200

Bloc d'alimentation compact et étanche IP67 12VDC 200W 16,6A. Transformateur prévu pour les installations de luminaires LED tels que les rubans, balises, spots fonctionnant en basse tension continue 12V-DC.Son indice de protection et son imperméabilité et sa taille réduite en font une solution parfaite en extérieur ou en zones humides. The power supply has 180mm long cables at both ends for easy connections. Thanks to the tin-plated termination of its wires, the electrical contact is improved (low contact resistance) and oxidation is prevented as it has a better protection against corrosion (in water, rain, humidity, open air). Tension: 170 ~ 250VTension de sortie: 12V DCAmpérage: 16.6APuissance: 200WÉtanchéité à l'eau: IP67Dimensions: 254 X 60 X 33mm Poids: 732g



Caractéristiques du prod

uit Puissance (W)	200
Tension nominale (V)	175-240V AC
Fréquence (Hz)	50 - 60
Facteur de puissance (cosφ)	0.4
Tension de sortie (V)	12V DC
Intensité max (A)	16
Dimensions (mm) Lxlxh	254x60x33
Poids (g)	730
Matériau	Aluminium
Extérieur	Oui
IP	IP67
Plage de t ^o	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)

