



Contrôleur LED CCT Mi Light DC12V-24V 2.4GHz

Ref. FUT035S

Récepteur FUT035S pour le contrôle de bandes et luminaires à LEDs RGB+CCT 12-24V. Fonctionne à une tension constante de 12V ou 24V jusqu'à un maximum de 12A. 144W à 12V et 288W à 24V. Contrôle la mise en marche et l'arrêt, la gradation de la température, le réglage de la luminosité de 10 % à 100%, la mise en marche et l'arrêt et plus encore avec une télécommande de 30m. Il permet également l'amplification du signal avec d'autres récepteurs FUT035S sur une distance allant jusqu'à 30 mètres. Avec des dimensions de 74,5x36x17mm. Compatible avec FUT007 ou WL-iBox1, permettant un contrôle direct avec les smartphones ou les dispositifs vocaux tels qu'Alexa ou Google.



Caractéristiques du produit

Unit	
Tension nominale (V)	12-24V DC
Intensité max (A)	12
Dimensions (mm) LxIxh	74,5x36x17
Matériau	Plastique
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20°C ~ +40°C
Fréquence utilisation	Normale
Durée de vie (h)	25000
Certificats	ROHS, CE
Garantie	Selon garantie légale : 3 ans

