



30W



Projecteur LED extérieur avec capteur PIR - IP54 - 120° - 4000K- 30W

Ref. B1462-S

Projecteur LED extérieur avec capteur PIR au design compact et résistant, avec des standards de qualité de haut niveau. Il intègre un capteur PIR de haute précision avec lequel il est possible de régler différents paramètres tels que la portée, le niveau de lumière et le temps d'allumage du luminaire pour l'adapter aux besoins de l'utilisateur. Avec une puissance de 30W et une efficacité lumineuse de 100 lm/W, c'est un produit idéal pour remplacer les réflecteurs traditionnels, faisant ainsi des économies d'énergie considérables. Il émet de la lumière en blanc neutre (4000K). Grâce à son indice de protection IP54, il est adapté à une utilisation en extérieur.



Caractéristiques du produit

Unité

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tonalité | Blanc neutre |
| Kelvin (K) | 4000 |
| Efficacité lumineuse (Lm/W) | 100 |
| Angle d'ouverture (°) | 120 |
| Puissance (W) | 30 |
| Tension nominale (V) | 220-240V AC |
| Capteur | Oui |
| Extérieur | Oui |
| IP | IP54 |
| Certificats | ROHS, CE |
| Garantie | Selon garantie légale : 3 ans |

