



## Variateur LED récepteur radiofréquence 12-36V-DC (4 canaux, 5A/Canal)

### Ref. D2501N

Le variateur pour LED PWM 12-36V-DC muni d'un récepteur radiofréquence de tension constante avec 4 canaux, il émet 5 ampères par canal de courant de sortie, il est compatible avec une grande variété de télécommande à distance pour une seule couleur. S'associe avec les interrupteurs variateurs et télécommande radiofréquence disponible parmi les produits associés à ce produit.

### Caractéristiques du produit

<b>uit</b>	
Puissance (W)	240-720
Tension nominale (V)	12/36V-DC
Capteur	Oui
Plage de détection (m)	25000
Système de contrôle	12/24V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	0/36V-DC
Connectivité	Radio fréquence
Nombre de canaux	4
N° de zones	1
Intensité max (A)	5A/canal
Dimensions (mm) Lxlxh	180x46x22
Matériau	Plastique
Extérieur	Oui dans boîtier étanche
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +50°C
Fréquence utilisation	Intensive
Durée de vie (h)	35000

Certificats CE, ROHS

Garantie Selon garantie légale : 2 ans