



## Variateur ruban LED avec télécommande RF 12V / 24V 18A

### Ref. B1628

Variateur avec télécommande (connexion par radiofréquence) pour rubans LED 12/24V-DC (6A par canal). Installation facile à l'aide de la réglette de connexion fournie. 12/24V Monochrome 6A/canal . 18A



### Caractéristiques du produit

Unit	
Puissance (W)	288-576 max
Tension nominale (V)	12/24V-DC
Capteur	Oui
Plage de détection (m)	20000
Système de contrôle	12/24V-DC
Couleur	Monochrome
Tension de sortie (V)	0/24V-DC
Connectivité	Radio fréquence
Nombre de canaux	1
N° de zones	1
Intensité max (A)	8A/canal
Dimensions (mm) Lxlxh	206,5x136x43
Poids (g)	380
Matériau	Aluminium
Extérieur	Non
IP	IP20
Plage de t°	-20 ~ +60°C
Fréquence utilisation	Intensive

Durée de vie (h)	35000
Certificats	CE, ROHS
Garantie	Selon garantie légale : 2 ans